

PSR

RELAIS DE DÉMARRAGE DE POMPE

Type : **Accessoires**

CARACTÉRISTIQUES

- Trois modèles sont disponibles pour s'adapter à chaque application souhaitée
- Boîtier en plastique à verrouillage classé NEMA 3R pour une utilisation en extérieur, offrant résistance aux intempéries et sécurité
- Câbles volants 24 V c. a. permettant une connexion rapide et facile au programmeur
- Le PSR-22 répond aux prescriptions électriques strictes nécessaires à une homologation UL et le PSR-52/-53 contient des relais homologués UL
- Garantie : 2 ans



Relais de Démarrage de Pompe

Hauteur : 17 cm
Largeur : 19 cm
Profondeur : 12 cm

RELAIS DE DÉMARRAGE DE POMPE

Modèles	Description
PSR-22	Bipolaire/ 1 sortie du relais pour 120 V à 1,5 kW ou 220 V à 2,2 kW
PSR-52	Bipolaire/ 1 sortie du relais pour 120 V à 2,2 kW amp ou 220 V à 5,6 amp
PSR-53	Tripolaire/ 1 sortie du relais pour 120 V à 2,2 kW , 220 V à 5,6 kW ou 220 V à 7,5 kw (triphasé)
PSRB	Utilisé pour augmenter la puissance de sortie du programmeur en cas de distance plus longue entre la pompe et le programmeur

CARACTÉRISTIQUES RELAIS DE DÉMARRAGE DE POMPE

Modèles	Monophasé		Triphasé	Pleine charge max.	Résistance max.	VA bobine				VA bobine			
	kW à 120 V c. a.	kW à 230 V c. a.				APPEL		(A)		MAINTIEN		(A)	
						50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
PSR-22	1,5*	2,2*	N/A	30	40	33	30	1,38	1,25	8	6,5	0,33	0,27
PSR-52	2,2	5,6	N/A	40	50	65	60	2,71	2,50	7,5	5	0,31	0,21
PSR-53	2,2	5,6	7,5	40	50	65	60	2,71	2,50	7,5	5	0,31	0,21

Remarque :

* Puissance approximative

PSRB

AMPLIFICATEUR DE RELAI DE DÉMARRAGE DE POMPE

CARACTÉRISTIQUES

- Résout les difficultés liées à l'alimentation des relais de démarrage de pompe longue distance
- Convient aux connexions de décodeur conventionnel ou ICD
- Inclut un relai à semi-conducteurs qui s'active facilement, ainsi qu'un transformateur 24V local pour l'activation du relai de démarrage de pompe.
- Branchement facile grâce à des connexions étiquetées
- Boîtier NEMA 3R avec fermeture à clé standard

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

- Alimentation secteur principale : 120/230 V c.a. 50/60 Hz, 50W
- Sortie (vers le relai de démarrage de pompe) : 25V, 1600mA
- Entrée de l'électrovanne principale : Relai inverseur bipolaire à semi-conducteurs



Amplificateur de relai de démarrage de pompe PSRB

Hauteur : 22 cm
Largeur : 18 cm
Profondeur : 9,5 cm